

1&1 KABEL-MODEM



1&1
1und1.de

1&1 Kabel-Modem

Hauptfunktionen

Mit Highspeed surfen und über das Internet telefonieren mit dem 1&1 Kabel-Modem

- DSL-Modem mit einem LAN-Anschluss
- Telefonanlage für Internettelefonie (VoIP)
- Integrierte Anrufbeantworter
- Optische Signalisierung eingehender E-Mail- oder Sprach-Nachrichten
- Faxempfang ohne Faxgerät (mit Weiterleitung an eine E-Mail-Adresse)

Anschlussmöglichkeiten

- Anschluss an DSL
- Anschluss und Vernetzung von Computern über LAN-Anschluss (Ethernet, 10/100 Base-T)
- Kabelgebundener Anschluss für ein analoges Telefon, Fax oder Anrufbeantworter

Bedienung

- Einfaches Einrichten über Browser-Oberfläche
- Telefone, Anrufbeantworter und Fax einzeln konfigurierbar
- Wahlregeln für individuelle Nutzung von Internettelefonie
- Kurzwahlen, Rufnummernsperrre, Durchwahlfunktion, Anruferliste
- Zuschaltbarer Expertenmodus zur Realisierung individueller Anwendungsszenarien

Details

- Router mit integrierter Telefonanlage für VoIP
- Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Server-Angebote
- Bandbreitenmanagement
- Integrierter Anrufbeantworter inkl. E-Mail-Weiterleitung (Voice-to-Mail)
- Integrierter Faxempfang inkl. E-Mail-Weiterleitung (Fax-to-Mail)

Systemvoraussetzungen

- Für DSL: ADSL-Anschluss nach 1TR112/U-R2 bis 100 MBit/s (Vectoring Capable)
- Am LAN-Anschluss (Ethernet, 10/100/1000 Base-T): PC, Notebook, MAC, Spielekonsole / andere netzwerkfähige Geräte
- Durchschnittliche Leistungsaufnahme: ca. 5 Watt

Lieferumfang

- 1&1 Kabel-Modem (FRITZ!Box 7412)
- DSL-Kabel, 4 m
- Netzwerkkabel (LAN), 1,5 m
- Externes Netzteil
- Service-Informationen

